



موتور برق های بنزینی



مشخصات فنی موتور برق های بنزینی

| GR6500E-2 | GR3500 | GR1000A | مدل |
|---|-------------|-------------|---------------------|
| 5 | 2.5 | 0.95 | توان نامی (kw) |
| 5.5 | 2.8 | 1.05 | حداکثر توان (kw) |
| 220 | | | ولتاژ (v) |
| 50 | | | فرکانس |
| تک سیلندر، چهار زمانه، هوا خنک، OHV، موتور بنزینی | | | نوع موتور |
| 389 | 196 | 87 | حجم موتور (ml) |
| 13/4000 | 6.5/4000 | 2.8/4000 | توان موتور (HP/rpm) |
| مکنت TCI | | | سیستم جرقه |
| 1.1 | 0.6 | 0.4 | حجم روغن (L) |
| SAE15-40SE یا بالاتر | | | نوع روغن |
| استارت الکتریکی به همراه باتری | هندل دستی | هندل دستی | استارت |
| 26 | 15 | 7 | حجم سوخت (L) |
| 852x562x582 | 615x550x535 | 460x370x385 | ابعاد (mm) |
| 100 | 47.5 | 25 | وزن (kg) |
| AVR | AVR | خازنی | سیستم تنظیم ولتاژ |
| دو چرخ بزرگ و دسته فرغونی | | | تجهیزات جانبی |